


BOSCH

Разработано для жизни

Встраиваемый модуль для голосования DCN-FVU



- ▶ Изящный и современный дизайн (премия IF)
- ▶ Возможность парламентского голосования, а также голосования по цифровой и рейтинговой шкалам.
- ▶ Простой монтаж.
- ▶ Прямое проходное подключение к сети DCN.
- ▶ Недорогое решение для ситуаций, когда требуется только оборудование для голосования.

Устройство поддерживает регистрацию присутствия и шесть типов голосования: парламентское, рейтинговое, «реакция аудитории», опросы с множественным выбором, опросы мнений и голосование «За / против».

Кнопки для голосования имеют желтые индикаторные ободки для напоминания о необходимости зарегистрировать свое присутствие, начать голосование и подтвердить свой голос.

Синий индикатор сигнализирует о нормальной работе устройства. Если устройство обнаруживает нарушение связи, индикатор мигает.

Модуль для голосования с заглушками имеет привлекательный внешний вид и подходит для залов заседаний, оформленных в современном или традиционном стиле.

Прямое подключение к сети DCN — недорогое решение для ситуаций, когда требуется только оборудование для голосования.

Функции

Элементы управления и индикаторы

Передняя панель

- Пять кнопок для голосования с желтыми индикаторными ободками для напоминания о необходимости зарегистрировать свое присутствие, начать голосование и подтвердить свой голос. Кнопки и индикаторы работают следующим образом:
 - «Да» (+), «нет» (-) и «воздержался» (x) (используется для регистрации присутствия, парламентского голосования и голосования «За / против»)
 - Цифры от 1 до 5 (используются при опросах с множественным выбором, опросах мнений и рейтинговых опросах)
 - рейтинговая шкала: --, -, 0, +, ++ (используется при определении реакции аудитории)
- Индикатор работы устройства. Если индикатор постоянно горит синим цветом, значит устройство работает нормально. Если устройство обнаруживает нарушение связи, индикатор мигает.

Задняя панель

- Одна кнопка инициализации/деинициализации

Принадлежности для подключения

- DCN-кабель длиной 1 м с опрессованной шестиконтактной круглой вилкой.
- DCN-кабель длиной 1 м с опрессованным шестиконтактным круглым гнездом для проходного подключения к сети DCN.

Замечания Неиспользуемый выходной кабель должен быть оконцован с помощью LBB 4118/00.

Техническое описание

Механические

Монтаж	Защелкивается и устанавливается на металлической панели толщиной 2 мм или в комбинации с соединениями DCN-FCOUP и заглушками DCN-FEC в любом окружении
Размеры (В x Ш x Д)	40 x 100 x 82 мм
Вес	250 г
Цвет	Серебристый (RAL 9022)

Информация для заказа

Встраиваемый модуль для голосования DCN-FVU **DCN-FVU**

прямое проходное подключение к сети DCN.
монтаж заподлицо, серебристый цвет

Дополнительные аксессуары

Оконечная нагрузка LBB 4118/00 DCN **LBB4118/00**