

Входная карта DigitalMedia 8G™ Single-Mode Fiber для DM® коммутаторов

- > Входная карта для матричных коммутаторов DM-MD8X8, DM-MD16X16 и DM-MD32X32
- > Содержит один вход DM 8G® SM Fiber
- > Поддерживает дальность до 12 километров при использовании кабеля CresFiber® 8G SM или одномодового оптоволоконного кабеля G.652.D^[1]
- > Поддерживает компьютерное разрешение до WUXGA
- > Поддерживает видео разрешение до Full HD 1080p
- > Поддерживает 3D видео и Deep Color
- > Поддерживает Dolby TrueHD®, DTS-HD® и некомпрессируемый линейный PCM звук 7.1
- > Совместима с HDCP
- > Содержит HDMI® выход для сквозного подключения
- > Содержит выход аналогового линейного стерео звука с регулируемым уровнем^[2]
- > Допускает извлечение 2 канального стерео звукового сигнала
- > Занимает один слот для входной карты в коммутаторе
- > Является монтируемым в стойку вариантом DM 8G® SM Fiber приемника при совместном использовании с карточным интерфейсом DMCI^[3]

DMC-S2 является входной картой, предназначенной для работы в составе любого расширяемого картами коммутатора Crestron® DigitalMedia™. Она содержит один DM 8G® SM Fiber вход, дополненный выходом аналогового звука и проходным HDMI® выходом. Ко входу DM 8G SM Fiber можно подключить передатчик DM 8G SM Fiber или выход другого DM® коммутатора используя одну жилу одномодового оптоволоконного кабеля^[1].

ЗАМЕЧАНИЕ: Обратитесь к модели **DMC-S2-DSP** при использовании с источниками окружающего звука.

DigitalMedia 8G™ Single-Mode Fiber

Спроектированная для сверх высокой полосы пропускания и невероятной масштабируемости, DigitalMedia 8G Single-Mode Fiber (DM 8G SM Fiber) предлагает истинно однокабельный транспорт без потерь для перемещения видео и звука высокой четкости, ЛВС и сигналов управления по одномодовому оптоволоконному кабелю. DM 8G SM Fiber поддерживает некомпрессируемый Full HD 1080p видео сигнал с 3D, Deep Color и HDCP и высокоскоростные форматы звука 7.1, а так же компьютерные сигналы до WUXGA. Все сигналы передаются по одному по одной жиле одномодового оптоволоконного кабеля на расстоянии до 12 километров при использовании кабеля **CresFiber® 8G SM** или многомодового оптического кабеля G.652.D^[1].

Проходной HDMI®

Все входные карты DM коммутатора оснащены выходным портом HDMI, который может быть использован для сквозного подключения местного звукового процессора или видео монитора или идти ко второму DM коммутатору для расширения выходов.

Извлечение звукового сигнала

DMC-S2 так же оснащена несимметричным выходом аналогового звукового сигнала, позволяя извлекать аналоговые звуковые сигналы из цифрового входа и направлять их на многозонную систему распределения звука. Выходной уровень регулируется при помощи кнопочной панели, сенсорного экрана, беспроводного пульта или мобильного устройства^[2].

ЗАМЕЧАНИЕ: Для задач требующих одновременного распределения многоканального окружающего звука и 2 канальных стерео сигналов используйте модель **DMC-S2-DSP**.



Отдельный приемник DM 8G SM Fiber

В дополнение к основному способу использования в качестве входной карты DM коммутатора, DMC-S2 можно использовать совместно с Карточным Интерфейсом DigitalMedia **DMCI** в качестве DM 8G SM Fiber приемника, который идеально размещается в стойке с оборудованием или АВ корзине или в качестве переносного интерфейса дисплея.

Для конфигурирования DM коммутатора входными и выходными картами, кабелями и другой периферией, пожалуйста, воспользуйтесь **Инструментом Конфигурирования DigitalMedia Коммутатора**.

Для получения дополнительных инструментов по дизайну и справочных материалов, пожалуйста, обратитесь к странице ресурсов DigitalMedia <http://www.crestron.com/dmresources/>

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео

Типы входного сигнала: DM 8G® SM Fiber с Deep Color и 3D

Типы выходного сигнала: HDMI® с Deep Color и 3D (DVI совместимый^[4])

Входные разрешения, прогрессивная развертка: 640x480@60Гц, 720x480@60Гц (480p), 720x576@50Гц (576p), 800x600@60Гц, 848x480@60Гц, 852x480@60Гц, 854x480@60Гц, 1024x768@60, 1024x852@60Гц, 1024x1024@60Гц, 1280x720@60Гц (720p60), 1280x768@60Гц, 1280x800@60Гц, 1280x960@60Гц, 1280x1024@60/75/85Гц, 1360x768@60Гц, 1365x1024@60Гц, 1366x768@60Гц, 1400x1050@60Гц, 1440x900@60Гц, 1600x900@60Гц, 1600x1200@60Гц, 1680x1050@60Гц, 1920x1080@50Гц (1080p50), 1920x1080@60Гц (1080p60), 1920x1200@60Гц, 2048x1080@24Гц, а так же любое другое разрешение, допустимое для HDMI с частотой синхронизации до 165МГц

Входные разрешения, чересстрочная развертка: 720x480@30Гц (480i), 720x576@25Гц (576i), 1920x1080@25Гц (1080i25), 1920x1080@30Гц (1080i30), а так же любое другое разрешение, допустимое для HDMI с частотой синхронизации до 165МГц

Выходное разрешение: Соответствует входному

Звук

Типы входного сигнала: DM 8G® SM Fiber

Типы выходного сигнала: HDMI (проходное подключение от входа), аналоговое стерео (2 канальное проходное подключение от входа^[2])

Цифровые форматы: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio™, LPCM до 8 каналов

Аналоговые форматы: Стерео 2-канала

Цифрово-аналоговое преобразование: 24 разряда, 48 кГц

Аналоговые параметры:

Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц ±0,75 дБ;

Отношение сигнал/шум: >95 дБ, 20 Гц – 20 кГц, А-взвешенное

Коэффициент нелинейных искажений + шум: <0,005% на 1 кГц

Разделение стереоканалов: > 90 дБ

Уровень регулировки аналогового сигнала: -80 – 0 дБ

Интерфейсы

DigitalMedia: DM 8G SM Fiber, HDCP, EDID, CEC, ЛВС

HDMI: HDCP, EDID, CEC

ЗАМЕЧАНИЕ: Поддерживает управление HDCP и EDID; поддерживает управление CEC между подключенным HDMI оборудованием и системой управления

Подключения

HDMI OUT: (1) 19-полюсная розетка HDMI типа А; цифровой звуковой/видео выход HDMI; (DVI совместимый^[4])

INPUT SMF/LC: (1) LC розетка оптоволоконного кабеля; вход DM 8G Single-Mode Fiber; подключается к выходу DM 8G SM Fiber передатчика DM или другого устройства DM посредством одномодового оптического кабеля CRESFIBER8G-SM^[1]

AUDIO OUT: (2) розетки RCA; несимметричный линейный стерео выход^[2]; Максимальный уровень выходного сигнала: 2В; Выходное сопротивление: 100 Ом

Индикаторы

INPUT SMF/LC: (1) зеленый светодиод, индицирует состояние DM подключения

Исполнение

Вставляемый карта, занимает (1) место входной карты в DM коммутаторе, имеет черную металлическую переднюю панель

Масса

227г

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Доступные модели

DMC-S2: Входная карта DigitalMedia 8G™ Single-Mode Fiber для DM® коммутаторов

Доступные принадлежности

CRESFIBER8G-SM-P: Одномодовый оптоволоконный кабель CresFiber® 8G, пожаробезопасный

CRESFIBER8G-SM-CONN-LC-12: Разъем для одномодового оптоволоконного кабеля CresFiber® 8G, LC, 12 штук

CRESFIBER-TK: Набор для оконцовывания CresFiber® 8G (AFL Telecommunications®)

Серия CBL: Сертифицированные интерфейсные кабели Crestron®

Серия MP-WP: Точка настенного подключения для презентационных систем

Серия MPI-WP: Точка настенного подключения для презентационных систем – Европейская версия

DMCI: Интерфейс карт DigitalMedia™

Примечания:

1. Максимальная длина подключения DigitalMedia 8G Single-Mode Fiber (DM 8G SM Fiber) составляет 12 километров при использовании одномодового оптического кабеля Crestron **CRESFIBER8G-SM** или стороннего G.652.D (или лучше). Подробные инструкции по компоновке систем см. в [Руководстве по компоновке систем Crestron DigitalMedia \(документ № 4546\)](#). Все провода и кабели приобретаются отдельно.
2. Вывод аналогового стерео звука осуществляется только если входной источник выдает 2 канальный стерео сигнал. Для задач требующих использование источника многоканального окружающего звука, используйте модель **DMC-S2-DSP**, которая может одновременно выводить сигналы окружающего звука и смикшированные с понижением до стерео.
3. Оборудование продается отдельно.
4. HDMI поддерживает сигналы DVI при использовании соответствующего переходника или интерфейсного кабеля. Интерфейсные кабели **CBL-HD-DVI** поставляются отдельно.

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: patents.crestron.com.

Crestron, эмблема Crestron, DigitalMedia, DigitalMedia 8G, DM и DM 8G являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Dolby, Dolby Digital и Dolby Atmos являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories в США и/или других странах. DTS, DTS-HD и DTS-HD Master Audio является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком DTS, Inc. в США и/или других странах. HDMI и эмблема HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2014.