



NovoConnect NC-X900 - визуальный коммуникационный центр для современного конференц-зала.

Для беспроводного зеркалирования с высоким разрешением и плавного перехода в режим Digital Signage 4K

NovoConnect NC-X900 - флагманский продукт в линейке, с помощью которого любой экран может обеспечить высочайшее качество беспроводного дублирования экрана и совместной работы во время проведения встреч. Кроме того, он предлагает плавное переключение в режим Digital Signage с разрешением 4K до или после любого сеанса встречи. Беспроводное соединение осуществляется просто, благодаря приложению NovoConnect, которое дублирует контент с любого устройства. Пользователям NC-X900 будет просто с ним работать благодаря двойному каналу WiFi с выделенным диапазоном, зарезервированным для технологий зеркалирования Windows (Miracast), Mac OS и iOS (AirPlay) и Android (Google Cast). Гости могут использовать дополнительный USB LauncherPlus для прямого подключения к сети Wi-Fi с любого ноутбука.

Характеристики

- Мгновенное зеркалирование 4K в 4K и дублирование экрана в режиме реального времени
- Выделенный Wi-Fi для зеркалирования Miracast (Компьютер Win-10)
- Power-over-Ethernet (PoE) для упрощения интеграции
- Удаленное управление по сети, AES-256 шифрование, двойной сетевой режим и конфигурация с паролем для защиты данных
- Декодирование видео 4K-4K, позволяющее транслировать видео контент одновременно из двух источников в режиме Digital Signage
- Уникальное решение для беспроводного взаимодействия и решение для Digital Signage



МОДЕЛЬ		NC-X900
ВЫОД	BYOD - Поддержка OS	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits and 64 bits), macOS 10.7 и выше , Ubuntu 18.04 и выше iOS 11.0 и выше , Android 5.0 и выше Зеркалирование экрана для iOS and Android Windows 10 Miracast
	Разделение экрана	До 4 в динамической компоновке
	Разрешение при зеркалировании	До 4K-UHD, 30 fps
	Разрешение на выходе	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
	Приложение для организации совместной работы NovoConnect	Функция расширенного рабочего стола Windows 10, функция модератора, AirNote для мгновенных комментариев от участников встречи, Novo Screennote для виртуальной доски
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Продуктивность	Поддержка подключения по QR коду
	Digital Signage	NovoDS Digital Signage – экран для отображения сообщений и объявлений, Двойное декодирование видео, интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop, гибкое создание плейлистов, динамический контент из текста, аудио, фото и видео на веб-страницы, Twitter, RSS, Календарь Google, погода и многое другое
	Дублирование экрана по сети (это можно сделать беспроводным способом или Ethernet)	Функция NT Live (Передача/ Прием) для беспроводного дублирования экрана
	Безопасность	ISO 27001, двойная сеть WiFi и LAN, шифрование AES-256, Замок Kensington, идентификатор встречи, функция подключения по PIN-коду
	Улучшенные аппаратные возможности	AirPlay: подключение по Bluetooth, Таймер сна, точка доступа Wi-Fi 5 ГГц
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	WiFi	802.11ac, b / g / n, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2T2R с 2 внешними антеннами Два модуля Wi-Fi (один предназначен для Miracast)
	Выход	HDMI-Out, Audio-Out (3.5mm джек)
	Input	Ethernet RJ45 (PoE), USB типа A x 1, USB типа C x 1, слот microSD HDMI-In, Линейный вход 3,5 мм, mini jack, Разъем RS-232, Разъем питания постоянного тока
СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦПУ	Шестиядерный ARM
	Память	16GB
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Питание	Вход для адаптера переменного тока: 100-240 Вт, 50/60 Гц. Выход от адаптера переменного тока: 5В / 3А. Потребление: 15 Вт
	Размеры устройства (Длина x Ширина x Высота)	195.8 x 139.8 x 28 мм
	Вес (Нетто)	446 г
	Стандартные аксессуары	Основной блок, 2 антенны, кабель HDMI, кабель USB, адаптер питания, пульт дистанционного управления с батареями, Комплект для настенного монтажа, комплект документов
	Дополнительные устройства	LauncherPlus(WQL-400), LauncherOne и лицензия NovoDS Cloud
Гарантия	3 года	

Подключение NC-X900



Функциональность LauncherPlus

Дополнительная устройство Plug-and-Play для гостей для мгновенного подключения с ноутбука к устройству NovoConnect.

