

Настенная панель управления PLM-WCP системы PLENA Matrix

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Сенсорный экран
- ▶ Выбор источника
- ▶ Регулировка громкости
- ▶ Питание от устройства PLM-8M8
- ▶ Сквозное подключение к любым дополнительным настенным панелям управления или вызывным станциям

Настенная панель управления PLM-WCP системы PLENA Matrix является дополнением к восьмиканальному матричному DSP-микшеру (PLM-8M8) системы PLENA Matrix. Как любое грамотно разработанное дополнительное оборудование, она отличается привлекательным элегантным дизайном, но помимо приятного внешнего вида это очень удобное и простое в использовании устройство.

Более простую установку невозможно представить. Питание подается по стандартным кабелям CAT 5 от PLM-8M8, подключение устройства осуществляется через разъем RS485. Это означает возможность последовательного соединения нескольких устройств управления PLM-WCP с вызывной станцией PLM-8CS на 8 зон, что сокращает длину прокладываемых кабелей и время установки.

Функции

Элементы управления и индикаторы

Для всех элементов управления на устройстве используются сенсорные кнопки и светодиодная индикация белого цвета, что обеспечивает элегантный внешний вид устройства.

Кнопка выбора обеспечивает простое переключение между четырьмя возможными режимами. Предусмотрено 2 конфигурации, и при установке с помощью DIP-переключателя на задней стороне устройства можно выбрать один из вариантов: А) 4 микрофонных/линейных входа для индивидуального микширования в каждой зоне или В) 3 отдельных источника музыки с возможностью включения и отключения.

Метки

Более простую маркировку невозможно представить. Для печати меток используется ПО с графическим интерфейсом для ПК. Есть также возможность распечатки текста белым на черном фоне, поэтому эстетика внешнего вида устройства не нарушается.

Сертификаты и согласования

Безопасность	Согласно EN 60065
Электромагнитная эмиссия	Согласно EN 55103-1
Электромагнитная совместимость	Согласно EN 55103-2

Регион	Сертификация
Европа	CE

Замечания по установке/конфигурации

Сквозное подключение.

Не только устройства PLM-WCP, но и вызывные станции PLM-8CS на 8 зон можно последовательно соединять между собой (в последовательную цепочку), сокращая общую длину кабелей, необходимых для установки. Оба устройства получают питание от матричного DSP-микшера PLM-8M8 по стандартным кабелям CAT 5.

Монтажный кронштейн

Устройство предназначено для установки на поверхностях и поставляется в комплекте с настенным кронштейном, на котором оно фиксируется. Три варианта ввода кабелей обеспечивает максимальное удобство установки.

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Настенная панель управления PLM-WCP
1	Монтажный кронштейн
1	Документация по технике безопасности

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания (питание от PLM-8M8)	
Напряжение	30 - 50 В пост. тока
Потребляемая мощность	0,5 Вт
Разъемы	2x
Сквозной канал RS485	RJ45

Механические характеристики

Размеры основания (В x Ш x Г)	130 x 100 x 30 мм
Монтаж	Монтажный кронштейн для горизонтальных поверхностей
Цвет	Черный металллик (RAL 9017) Серебристый (RAL 9006)
Вес	Около 0,13 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От -10 °С до +45 °С
Температура хранения	От -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %

Информация для заказа

Настенная панель управления PLM-WCP системы PLENA Matrix

8 зон.

номер для заказа **PLM-WCP**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru



ООО «Хай-Тек Медиа»
Официальный дилер Bosch
+7 495 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боевский проезд, д.9