

# CDT 100

## Преобразователь аналогового сигнала в Dante



CDT-100 Dante Transporter – это профессиональный конвертор аналогового сигнала в Dante, позволяющий передавать аудио и управляющие сигналы через широко используемый Ethernet и гарантирующий безупречное качество звука.

- Простота установки благодаря возможности монтажа под столом
- Передача аудиосигналов и сигналов управления по протоколу Dante
- 4 балансных аудиовхода
- Несколько устройств могут быть подключены гирляндой (максимум до 6)
- Фантомное питание для каждого микрофонного входа
- 4 порта управления, совместимые со всеми устройствами Clockaudio, поддерживающими логику
- Открытый API для взаимодействия с системами управления
- Совместимость со всеми DSP с поддержкой Dante и большинством систем логического управления
- Блок питания для CDT-100 продается отдельно
- Совместимость с AES67 (подробности см. в таблице совместимости)
- Поддержка Dante Domain Manager



### МОДЕЛЬ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**CDT-100 МКЗ**

Тип входного сигнала	Балансный
Количество аналоговых входов	4
Тип выходного сигнала	Dante
Фантомное питание	+ 48В, регулируется программно
Порты управления	4 x RJ45
Импеданс	> 1,8 кОм
Сигнал/шум	<0,01%
Требования к кабелю	Не хуже CAT5
Скорость передачи	100 Мбит/с

### СОВМЕСТИМОСТЬ С МИКРОФОНАМИ И АКСЕССУАРАМИ:

CH32	TS001	S80S
CS-S Series		
Retracta 200S-RF	Retracta 202S-RF	Retracta 203S-RF

