

# DCN-FCS - встраиваемый переключатель каналов

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Изящный и современный дизайн (премия IF)
- ▶ Автоматическая адаптация к доступным каналам.
- ▶ Встроенная функция отключения звука
- ▶ Отключение аудиовыхода в случае, если наушник не подключен.
- ▶ Встраивание в стол, установка на столе, в спинке или в подлокотниках кресел.

Встраиваемый переключатель каналов - это компактный и изящный переключатель аудиоканалов для прослушивания через наушник, рассчитанный на одного пользователя. Он позволяет выбрать один из 32 аудиоканалов высокого качества, используемых для распределения каналов перевода и канала оратора.

## Функции

- Встроенная функция отключения звука. Если ни одна кнопка не нажата, аудиовыход отключается, чтобы устранить слышимый шум от наушников, когда они не используются.
- При вставке наушника по умолчанию выбирается канал зала заседаний (канал 0) с приемлемой громкостью наушника и включается неяркая подсветка.

## Органы управления и индикаторы

- Две нажимные кнопки выбора следующего и предыдущего каналов.
- Две нажимные кнопки увеличения и уменьшения громкости наушников.
- Двухразрядный ЖК-дисплей с подсветкой, отображающий номер канала.

## Разъемы для подключения

- Стереоразъем для наушников 3,5 мм.
- Разъем для внешних наушников.
- Кабель длиной 2 м с опрессованным шестиконтактным круглым разъемом

Шестиконтактное круглое гнездо для проходных соединений

## Техническое описание

### Электрические характеристики

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Частотная характеристика           | 30 Гц - 20 кГц   |
| Сопротивление нагрузки на наушники | > 32 Ом < 1 кОм  |
| Выходная мощность                  | 2 x 15 мВт/32 Ом |

### Механические характеристики

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Монтаж               | встраиваемый        |
| Габариты (В x Ш x Г) | 40 x 100 x 78,67 мм |
| Масса                | 0,3 кг              |
| Цвет                 |                     |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| DCN-FCS   | Серебристый (RAL 9022)   |
| DCN-FCS-D | Темный (графитово-серый) |

### Информация для заказа

#### **DCN-FCS - встраиваемый переключатель каналов**

встраиваемый, серебристый  
номер для заказа **DCN-FCS**

#### **DCN-FCS-D - встраиваемый переключатель каналов, темный**

для встраиваемого монтажа, темный  
номер для заказа **DCN-FCS-D**

#### **Дополнительные аксессуары**

##### **LBB 3443/00 Легкие наушники**

высокое качество воспроизведения звука, малый вес, сменные амбушюры и стандартный кабель  
номер для заказа **LBB3443/00**

##### **LBB 3443/10 Прочный кабель для легких наушников.**

высокое качество воспроизведения звука, малый вес, сменные амбушюры и прочный кабель  
номер для заказа **LBB3443/10**

##### **LBB 3441/10 Наушники под подбородок**

С кабелем длиной 1,2 м с 3,5-миллиметровым прямоугольным позолоченным штырьковым стереоразъемом.  
номер для заказа **LBB3441/10**

##### **LBB 3442/00 Одинарный наушник**

Легкий одинарный наушник, кабель длиной 1,2 м с 3,5-миллиметровым прямоугольным позолоченным штырьковым разъемом.  
номер для заказа **LBB3442/00**

##### **LBB 3015/04 Высококачественные динамические наушники**

Прочные динамические стереонаушники.  
номер для заказа **LBB3015/04**

##### **DCN-TTH: Настольный корпус (10 шт.)**

для встраиваемых устройств, темно-серый цвет, комплект из 10  
номер для заказа **DCN-TTH**

#### **Представлен (кем/чем):**

##### **Russia:**

Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru