

## Преобразователь HD видео сигнала в USB

- > Преобразует DVI или HDMI® видео в USB 3.0<sup>[1]</sup>
- > Не требует настройки при использовании с Crestron RL® 2
- > Совместим с Google® Chrombox® for Meetings
- > Позволяет использовать не USB HD камеры
- > Захватывает неkomпрессированный 720p или 1080p при 30 или 60 к/с
- > Почти нулевая задержка
- > Укомплектован кабелем USB 3.0
- > Электропитание от USB

HD-CONV-USB-100 является USB видео конвертером, созданным для совместного использования с Системой Групповой Совместной работы Crestron RL® 2 или Google® Chrombox® for Meetings. Он предназначен для расширения типов используемых с данными системами камер путем предоставления DVI или HDMI® входа для камеры. HD-CONV-USB-100 оснащена одноканальным DVI вводом. Подключение HDMI оборудования осуществляется через переходник HDMI-DVI (продается отдельно).

HD-CONV-USB-100 захватывает неkomпрессированное видео высокой четкости 720p или 1080p с частотой кадров до 60 и попиксельно преобразует его в USB 3.0 для подключения к кодеку Crestron RL 2 или Chrombox. Преобразователь и камера автоматически определяются при подключении, не требуя дополнительной настройки.

Пожалуйста, имейте в виду, что источники с HDCP не поддерживаются



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Видео

**Типы входного сигнала:** DVI, HDMI® [1]

**Типы выходного сигнала:** USB 3.0

**Входное/выходное разрешение:** 1280x720@30/60 Гц (720p), 1920x1080@30/60 Гц (1080p)

**Выходное цветовое пространство:** YUV 4:2:2

### Подключения

**Input:** (1) розетка DVI-I;

Одноканальный DVI вход;

Поддерживает HDMI через интерфейсный кабель CBL-HD-DVI (продается отдельно)

**USB:** (1) USB розетка тип B;

Ведомый порт USB 3.0;

Кабель 0,9 м входит в комплект

### Индикаторы

**Status:** (1) трехцветный светодиод, отображает наличие электропитания, готовность и состояние работы

### Требования электропитания

Питается от USB

### Размеры

**Высота:** 23 мм

**Ширина:** 60 мм

**Глубина:** 90 мм

### Вес

159 г

## МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Доступные модели

**HD-CONV-USB-100:** Преобразователь HD видео сигнала в USB

### Доступные принадлежности

**CBL-HD-DVI:** Интерфейсный кабель HDMI® – DVI, сертифицированный Crestron®

**CBL-DVI:** Интерфейсный кабель DVI-D, сертифицированный Crestron®

# HD-CONV-USB-100 Преобразователь HD видео сигнала в USB

## Примечания:

1. Для подключения HDMI оборудования требуется соответствующий адаптер или интерфейсный кабель. Интерфейсные кабели [CBL-HD-DVI](#) поставляются отдельно. Источники сигнала с HDCP защитой от копирования не поддерживаются.

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице [www.crestron.com/salesreps](http://www.crestron.com/salesreps) или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: [patents.crestron.com](http://patents.crestron.com).

Crestron, эмблема Crestron и Crestron RL являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Google и Chrombox являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Google Inc. в США и/или других странах. HDMI и эмблема HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.



HD-CONV-USB-100 – Вид сзади, сверху и снизу